

MVD Factura

Reporte Diario Rechazado

MONTEVIDEO COMM

Reportes Diarios

¿Qué son los Reportes Diarios?

El Reporte Diario contiene la información consolidada de todos los comprobantes fiscales electrónicos y documentos de contingencia emitidos durante las 00:00:00 y las 23:59:59 hs. de cada día, por cada tipo de CFE/CFC certificado, fecha de comprobante y por sucursal. Incluye además información de la numeración utilizada (CFEs emitidos y anulados).

¿Qué debo hacer si recibo un correo con el aviso de omisión en el envío del Reporte Diario?

Debe enviar los reportes diarios en los que esté omiso teniendo en cuenta que debe presentarse un reporte diario por cada día calendario.

¿Cuáles son los motivos por los que un Reporte Diario no se envíe?

MVD Factura envía los Reportes Diarios de forma automática, pero, por motivos ajenos a Montevideo COMM puede ocurrir que el reporte no sea enviado o sea rechazado por fallas en la comunicación con DGI.

Independientemente de la notificación de DGI, al acceder a **MVD Factura**, en caso de que existan problemas con los Reportes Diarios; se mostrará una notificación de la siguiente forma:

Notificaciones	
CFE Rechazado	>
Secuencias de CAE	>
Certificado Digital	>
Licenciamiento	>
Reporte Diario 1	>
Comunicación Entre Empresas	>
CFE Recibido	>
Sincronización con el Modulo Web	>
Sincronización con el PDE	>

Figura 01: Notificaciones



MONTEVIDEOCOMM

Al hacer clic sobre la flecha, visualizaremos más información respecto a esa notificación, pudiendo hacerle clic y ver el motivo de dicho error:



Figura 02: Error en Reporte Diario

Al hacer clic sobre la notificación, nos mostrará el listado de reportes diarios y podremos visualizar aquellos que contengan errores:

Inic	cio	2	Reportes List	a de re	portes diario	s>							
Li: Esta	sta	a	<mark>de reportes</mark>	diari Fech	os de la del Resumer	empr desde	esa M Fecha de	ONTE\	/IDEO COMM				
To	obdo	s	•		11			11					
		1	Buscar		Generar R	leporte	Diario					C	2
			RUT del Emisor	Estad	0				Fecha del Resumen	Secuencial del Reporte	Cantidad de CFE		
1	ł	8	217261480011	Reporte Rechazado					07/10/2018	1	0	đ	*
ı	1	3	217261480011	Reporte Rechazado					06/10/2018	1	0	s	÷
1	1	8	217261480011	Procesado				05/10/2018	1	5	-	å	
1	1	8	217261480011	Proces	Procesado				04/10/2018	1	0	e	초
1	1	8	217261480011	Proces	ado				03/10/2018	1	0	da	소

Figura 03: Lista de Reportes Diarios

MONTEVIDEOCOMM



Haciendo clic en el texto **Reporte Rechazado**, nos llevará al resumen del reporte donde, si nos interesa conocer el motivo del rechazo, hacemos clic en la lengüeta **Respuesta**:

eporte Diari	0		
leporte	Reporte Diario		
Resumen			
Respuesta	RUT	214092850017	
	Fecha del Resumen	04/10/2018	
	Secuencial del Reporte	1	
	Cantidad de CFE	1	
	Fecha y hora de la firma del XML del reporte	04/10/18 02:00	
	Estado	Reporte Rechazado	

Figura 04: Detalle del Reporte Diario

Al hacer clic en la lengüeta *Respuesta*, nos mostrará la descripción del error.

nicio Reportes	Lista de reportes diari	
Reporte Diari	0	
Reporte	Respuestas	
Resumen	Fecha/Hora	Descripción del Error
Respuesta	04/10/18 02:01:45	Falla en la comunicación con la DGI.
	04/10/18 02:01:45	Reporte Diario rechazado. [RUT: 214092850017, Fecha: 04/10/18, Secuencial: 1]
	04/10/18 02:00:24	XML del Reporte Diario generado con éxito.[RucEmi: 214092850017, FechaEmision: 04/10/18, Seq: 1]
	04/40/40 02:00:24	Creasión del Banada Diaria IBuaEmi: 314003850017, EachaEminian: 04/10/18, Sag: 11

Figura 05: Detalle del Reporte Diario



A continuación, debemos generar el reporte diario de cada día que fue omiso. Para esto, desde **MVD Factura** hacemos clic en la opción *Reportes* del menú lateral, nos mostrará la siguiente pantalla:



Figura 06: Reportes

A continuación, nos mostrará la lista de reportes diarios que habíamos visualizado anteriormente:

Inici	io	Reportes List	a de re	portes diario	•>							
Lis Esta	do do	de reportes	diari Fech	os de la e a del Resumen	empr desde	esa MC	ONTE	/IDEO COMM				
To	dos	•		11			11	8				
C		Buscar		Generar R	eporte	Diario					6	2
		RUT del Emisor	Estad	0				Fecha del Resumen	Secuencial del Reporte	Cantidad de CFE		
ð	B	217261480011	Reporte Rechazado				07/10/2018	1	0	a	4	
ı	13	217261480011	Report	Reporte Rechazado				06/10/2018	- -	0	60	å
1	8	217261480011	Procesado				05/10/2018	1	5	-	å	
ð	8	217261480011	Proces	ado				04/10/2018	1	0	-	å
1	13	217261480011	Proces	ado				03/10/2018	4	0	e	2

Figura 07: Lista de Reportes Diarios



En la parte superior de la pantalla, debemos hacer clic en Generar Reporte Diario.

stado		Fecha del Resumen desde	Fecha del Resumen hasta		
Todos					
	1				
Bu	scar	Generar Reporte	Diario		

Figura 08: Generación del Reporte Diario

Se abrirá un cuadro de diálogo como se muestra en la siguiente imagen:

Generación del reporte diari	io			×
Informe la fecha en c	que desea generar	el reporte diario:		
Fecha Inicial	11	Fecha Final	ä	
Volver				Generar
	Figura 09: Gen	eración del Reporte Diario		

En este cuadro de diálogo basta especificar la fecha (o las fechas) del *Reporte Diario* deseado y haga clic en el botón *Generar* para que el reporte sea generado.

Haciendo clic en el botón *Volver*, la pantalla será cerrada y podrá ser observado en la parte superior de la tabla, el nuevo *Reporte Diario*.

ı	×	214092850017	Generado	07/08/2018	1	1	۵	đ	<u>L</u> .,
		RUT del Emisor	Estado	Fecha del Resumen	Secuencial del Reporte	Cantidad de CFE			

Figura 10: Tabla de Reportes

Por último, se deberá enviar el o los Reportes Diarios a DGI, haciendo clic en el botón 📣